

Подключение модулей газового пожаротушения



Подключение извещателей для дистанционного пуска



Подключение СДУ



Подключение световых оповещателей



Подключение звукового оповещателя



Подключение магнитоконтактных датчиков



Подключение извещателей ВТН (ИПД-3.1М) в шлейф



1. Характеристику электропроводок см. "Кабельный журнал".
2. Извещатели дистанционного пуска защитить от случайного пуска и опломбировать.

ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол.	Примечание
HLF	Световое табло "ГАЗ – УХОДИ !" 24В	1	
HLG	Световое табло "ГАЗ – НЕ ВХОДИ !" 24В	1	
HLA	Световое табло "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА !" 24В	1	
ВТН	Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1М	7	
VD1	Диод КД521А	5	
VD2	Диод 1N5402	5	
R1	Резистор R=4.7кОм	4	
R2	Резистор R=8.2кОм	1	
R3	Резистор R=2.2кОм	7	
ПДП	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ с надписью ПУСК	1	
	Прибор приемно-контрольный С-2000-АСПТ	1	
	Извещатель магнитоконтактный ИО-102-14	1	
	Считыватель Touch memory Считыватель-2	2	
НА	Звуковой оповещатель АС-24	1	
	Аккумулятор 12В, 4,5А/ч	2	
	Ключ Touch memory	5	
	Бокс для автоматического выключателя	2	
	Автоматический выключатель Iо=6.3А	2	
	Пульт управления С-2000-М	1	
	Прибор С-2000-ПТ	1	
	Блок питания РИП-12 исп.01	1	
	Аккумулятор 12В, 17А/ч	1	

Изм	Кол.уч	N° документа	Подпись	Дата
ГИП		Виноградов		
Н.конт.		Виноградов		
Проверил		Беляев		
Испол.		Матвеев		

РП/25-2013.АПТ

Серверная МКУ "Управление делами Администрации города Иваново, г.Иваново, пл.Революции , д.6

Установка автоматического пожаротушения

Стадия	Лист	Листов
ПД	12	12

Схема электрическая общая

ПК "ПРОФИЛАКТИКА"

Согласовано

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N